

# DURIA® Wand- und Deckenleuchte

## PIT LED



Die elegante flache und quadratische Anbauleuchte für stilvolles Ambiente wird mit Hilfe einer quadratischen LED Platine optimal ausgeleuchtet. Glaskörper aus hochwertigem Flachglas opalweiß mit exklusivem Kristallrand und aufwändiger Kantenbearbeitung. Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet (andere Farben oder Oberflächen auf Anfrage), werkzeuglose, 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm<sup>2</sup> mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Ab 26W mit zwei Betriebsgeräten, getrennt schaltbar für Notlichtausführung, Weitere Ausstattungen wie Präsenzmelder oder Dimmer sind optional möglich. In 3 Lichtfarben von 3000-6000K erhältlich.






 LUMEN-Angabe in Klammern:  
 Ab **Q III/ 2012** lieferbare nächste LED-Generation
 




Bestellnummer	Name	Länge	Höhe	Breite	Socket	Bestückung	Lumen*
<b>Glas 250x250 mm</b>							
DL10100.13.3	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>13 W 3000K</b>	1330 (1710)
DL10100.13.4	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>13 W 4000K</b>	1570 (1770)
DL10100.13.6	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>13 W 6000K</b>	1660 (1820)
DL10100.18.3	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>18 W 3000K</b>	1820 (2340)
DL10100.18.4	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>18 W 4000k</b>	2150 (2430)
DL10100.18.6	PIT 250x250	250	60	250	LED Board Unit 190x190	<b>18 W 6000K</b>	2270 (2490)
<b>Glas 360x360 mm</b>							
DL10101.26.3	PIT 360x360	360	60	360	LED Board Unit 300x300	<b>26 W 3000K</b>	2260 (3420)
DL10101.26.4	PIT 360x360	360	60	360	LED Board Unit 300x300	<b>26 W 4000K</b>	3150 (3550)
DL10101.26.6	PIT 360x360	360	60	360	LED Board Unit 300x300 2 LED-Treiber	<b>26 W 6000K</b>	3320 (3640)



<b>Oberflächen</b> Glas weiß satiniert weiß glänzend mit 5mm Kristallrand	<b>Notlichtversion</b> Einzelbatterieausführung mit integrierter Power-LED 2,4W, für 1h/3h-Betrieb (optional 8h). Zentralbatteriesystem mit getrennten Schaltkreisen	<b>Notlichtversion</b> oder Power-LED 2,4W leistungsreduzierte Zentralbatterieausführung mit integrierter Umschaltweiche.	<b>Sensor</b> HF Sensor einzeln oder Master / Slave Funktion	<b>Kunststoff Version</b> Seite:71	<b>dimmbar</b> 1-10 V	OPTIONEN
---	--	--	---	---	--------------------------	----------

LUMEN\* :Lichtstrom-Angabe des Leuchtmittel / Technische Änderungen vorbehalten. / E27 auch für LED-RETROFIT A60,max.12W geeignet.